მ. კოსტავას ქ.

დამუშავდეს გვირაბული მეთოდით „ჩრომის" მეშუყრანტით. L=10მ.

NA2XSEY1(3×185RM/25)კვ²+-0,8მ
L ხრახ.=355მ, L ჯამ.=395მ

დამუშავდეს გვირაბული მეთოდით „ჩრომის" მეშუყრანტით L=10მ

10მ

3მ

მიღი დამცავი სარეზერვო
ΣL=26მ

ს/ხN№4350

საკაბელო ტრასა გადის
საავალი ნაწილის გვერდულზე ჭრილ-ში 0,43

საკაბელო ტრასა გადის
ტროტუარზე ჭრილ-ში 13-ში

6მ

4760

4350

4250

ქ. ვაჟა-ფშაველის ქ.

№	დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ.
1	ასფალტობეტონის ტროტუარის ქვრა	10მ²	175
2	ასფალტობეტონის ტროტუარის ჯდობნა	მ²	175
3	ტრანშეის ბაითარა III კატეგორიის გრუნტში	მ³	100
4	ხაროლის მეზობლად I კატეგორიის	მ	309
5	ღობესთი ხიმინის გადადგმა	ც	26
6	კაბელის გაწყობა ტრანშეაში	მ	327
7	კაბელის ბატარეის ჩამოგან-მოწყობ	ც	46
8	კაბელის ბატარეის ოპტიკური ხარვეზ	ც	21
9	კაბელის დახურვა ქვიშით	მ	327
10	გრუნტის ბატარე	მ³	100
11	გრუნტის ზედ გასხა	მ³	-
12	ქვიშა	მ³	19
13	ქვიშა-ხრეში	მ³	70
14	ლორღი	მ³	11
15	დაკორად ფილის ასფალტ-ბეტონ	მ²	28
16			

საკაბელო თხრილი 1-6 კაბელისთვის



საკაბელო ხაზი 1 კაბელისთვის



ელემენტი ტექნიკური აღნიშვნები

- 0,4 კვ. ძაბვის საავალი ხაზები
- 0,4/0,23 კვ. ძაბვის საბოლო პირდაპირ. აბ ანძით
- ბეტონის ბაზური პირდაპირ, აბ ქვრით
- ტრანსფორმატორული პუნქტი (ტრანსფორმატორის) ანძით
- ანძა, აბ გადაბრუნებული
- ანძა, აბ გადაბრუნებული ტრანსფორმატორით
- ანძა, აბ გადაბრუნებული ანკერით
- ანძა, აბ გადაბრუნებული ანკერით(ნათურით)
- ნათურა მარტო
- ქსელის ხაზი
- ქსელის ხაზი ანკერით
- ქსელის ხაზი ანკერით(ნათურით)
- ქსელის ხაზი ანკერით(ნათურით)
- ქსელის ხაზი ანკერით(ნათურით)