NAYRY1(4×95)მმ² ს/ჯ№9090

ს/ჯ№9090

საკაბელო ტრასა გადის ბრუნტში

ABBГ1(4×185)მმ² ↓-0,7მ.

Lტრას.=138მ, Lკაბ.=150მ.

ვლდანი, მე-9 მ/რ. კორპ.№4

I სადარბ.

II სადარბ.

NAYRY1(4×95)მმ² Lკაბ.ვენ.=18მ÷საჭიროა

ABBГ1(4×16)მმ² Lკაბ.ვენ.=15მ

NAYRY1(4×95)მმ²÷საჭიროებისამებრ

Lტრას.=38მ Lკაბ.ვენ.=12მ, ΣLკაბ.=52მ.

18×2=28მ.

ШЛРС-400/5

საჭიროებისამებრ

საკაბელო ტრასა გადის შიდა კვარტალურ ასფალტირებულ ეზოში

საკაბელო ტრასა გადის ბრუნტში

ძველი დამცავი შიფრსქვეშა ΣL=20მ

საკაბელო ტრასა 1-6 კაბელისთვის

| № | დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ასფალტობეტონის ტროტუარის ამოჭრა | მ² | 40 |
| 2 | ასფალტობეტონის ტროტუარის აღდგენა | მ² | 40 |
| 3 | ტრანშეის გათხრა | მ³ | 44 |
| 4 | ბაღლის მოეწყობა | მ | 145 |
| 5 | დამცავი მილის გაყვანა | მ | 20 |
| 6 | კაბელის გაშლა ტრანშეაში | მ | 122 +40მ |
| 7 | კაბელის გატარება დამცავ მილში | მ | 20 |
| 8 | კაბელის გატარება რკინატონის კარებში | მ | 8 |
| 9 | კაბელის დახურვა ლენტით | მ | — |
| 10 | ბრუნტის გატანა | მ³ | 28 |
| 11 | ბრუნტის უკან ჩაყრა | მ³ | 16 |
| 12 | ქვიშა | მ³ | 12 |
| 13 | ქვიშა-ხრეში | მ³ | 14 |
| 14 | ღორღი | მ³ | 2 |
| 15 | კაბელის მონაკვეთი ბეტონში | მ | 45 |
| 16 | | | |

საკაბელო თხრილი 1 კაბელისთვის

საკაბელო თხრილი 1-6 კაბელისთვის

ელექტრო ტექნიკური პირობები

- 0,4 კვ. ქსელის საბელი მიწაში
- 0,4/0,23 კვ. ქსელის საბელი პლასტმასის მილში, 3ნ ჯარში
- გალვანიზებული ფოლადის მილი პლასტმასის მილში, 3ნ ჯარში
- ტელეფონის ქსელის, 3ნ კაბელი
- ერთსაკაბელიანი ორმაგი რკინატონის კარებით
- 1mc, 16mc, 24mc-1, 16, 24 წყვილიანი ტელეფონის კაბელი
- საკაბელო ტრასის ორიენტირი
- ორმაგსაკაბელიანი ორმაგი რკინატონის კარებით (ნათარგმნი)
- ნათელი მარკა
- საკაბელო, 3ნ მავთული ზემოთ
- საკაბელო, 3ნ მავთული ქვემოთ
- დამიწება

ЭЖ(6-10)კვ. ძველი საკაბელო ქსელი

ძველი დამცავი მილსქვეშა

თვითთვნ. იზოლირებული ელ. მავთული

სატრანს ფორმაბორო ქვესადგური

1:300

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 02. 02. 2018 | პროექტი: № N V-45/18 ელექტროტექნიკური ნაწილი მ - 1 : 300 |
| ჯგუფის უფრ. | ნ. შოშიტაშვილი | | | ქ. თბილისი, გლდანი, მე-8-ე მ/რ კორპ. №4, სადარბაზო №1--2 ს/ჯ №9090-დან 0,4 კვ. ძაბ. 3 წყვრ-ნი ამორტიზებული კაბელი. |
| უფრ. ინჟინერი | რ. მოდებაძე | | | |
| ინჟინერი | ფ. ჭიხორია | | | |
| ქსგანყოფ.უფ. | ლ. სისაური | | | |
| | | | ელ. მომარაგება | სტადია: მ. პრ. / ფ. №: 4 / ფ. რ.: 4 |
| | | | ს/ჯ № 9090-დან 0,4 კვ.ძაბ.მოწყობ. ამორტიზებ. სამწყვრ. კაბ. შეცვლა, ძალ. კარადის სარდაფიდან ამოტანა. შიდა საკაშ-ის რეკონსტრ. | ბანმთარების და ინვესტიციების სამსახურის საპროექტო ჯგუფი |